

SBEUR 263

MODELO: BQ6026 El Pulpo Pol

C.A. CAA

ASUNTO: Versión de memoria v2.0 CAA

**NOTAS:**

Incorpora pagador billetes.

Apuestas: 20, 40 y 60 céntimos de euro. Premio máximo: 80 €, 160 € y 240 €.

Nivel de actualización 2. Preparada para nuevos canales con bandeja de 2 o 3 hoppers.

Parámetros por defecto: HP1=20c / HP2=1€ / HP3=2€, RODE U, IT SSP

| DISPOSITIVO     | TIPO           | REVISIÓN   | VERIFICACIÓN      | COMENTARIO                                          |
|-----------------|----------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| CPU             | M28W320FSW     | 2.0 CAA    | CHK: 2F449D6C     | CRC:7A5D                                            |
| SONIDO (Mem)    | RC28F640J3-115 | SEU010 1.0 | CHK: 66C9757C     |                                                     |
| BOTONERA        | 24HJ64GP506    | BT 1.03    | CRC: 23F2         | CHK: 4BDF                                           |
| SONIDO          | MB90F497       | SND 1.11   | CRC: 31D2         |                                                     |
| JAD INFERIOR    | 24HJ64GP502    | JI 1.01    | CRC: EDEA         |                                                     |
| BBOX            | 16F690         | PMB 3.03   | CRC: 034B         | CHK: 6A0B                                           |
| RODILLOS INF    | 18F2585        | RI 21.2    | CHK: BC6A         | Corresponden al PIC RD21.2 de la carta de rodillos. |
| RODILLOS SUP    | 18F2585        | RS 21.2    | CHK: BC6A         |                                                     |
| CRC TOTAL: 5D39 |                |            | CRC PARCIAL: BFCD |                                                     |

**MICROINTERRUPTORES A:**

| 1         | 2         | 3         |           | PORCENTAJE        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| <u>ON</u> | <u>ON</u> | <u>ON</u> |           | 70                |
| ON        | ON        | OFF       |           | 72                |
| ON        | OFF       | ON        |           | 74                |
| ON        | OFF       | OFF       |           | 76                |
| OFF       | ON        | ON        |           | 78                |
| OFF       | ON        | OFF       |           | 80                |
| OFF       | OFF       | ON        |           | 84                |
| OFF       | OFF       | OFF       |           | 88                |
|           |           |           | 4         | SOBREPORCENTAJE   |
|           |           |           | <u>ON</u> | NO                |
|           |           |           | OFF       | 4% AP2 y 8% AP3   |
|           |           |           | 5         | RET. AUTOMÁTICAS  |
|           |           |           | <u>ON</u> | SI                |
|           |           |           | OFF       | NO                |
|           |           |           | 6         | JUEGO 10 CENTIMOS |
|           |           |           | ON        | SI                |
|           |           |           | OFF       | NO                |
|           |           |           | 7         | DEMO              |
|           |           |           | <u>ON</u> | SI                |
|           |           |           | OFF       | NO                |
|           |           |           | 8         | TRASPASO CON CR.  |
|           |           |           | <u>ON</u> | SI                |
|           |           |           | OFF       | NO                |

**MICROINTERRUPTORES B:**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 1         | BILLETE DE 5 EUROS  |
| ON        | NO                  |
| OFF       | SI                  |
| 2         | BILLETE DE 10 EUROS |
| ON        | NO                  |
| OFF       | SI                  |
| 3         | BILLETE DE 20 EUROS |
| ON        | NO                  |
| OFF       | SI                  |
| 4         | CAMBIO              |
| ON        | NO                  |
| OFF       | SI                  |
| 5         | NO UTILIZADO        |
| <u>ON</u> | SIEMPRE ON          |
| OFF       |                     |
| 6         | NO UTILIZADO        |
| <u>ON</u> | SIEMPRE ON          |
| OFF       |                     |
| 7         | BANCO DE PREMIOS    |
| <u>ON</u> | SI                  |
| OFF       | NO                  |
| 8         | JUEGO DEL BANCO     |
| <u>ON</u> | SI                  |
| OFF       | NO                  |