

SB 2779
MODELO: BQ1013 Splash
C.A. CAA
ASUNTO: Versión de memoria v2.0 (CAA)

NOTAS:

Incorpora soporte para billettero pagador.

Apuestas: 20, 40 y 60 céntimos de euro. Premio máximo: 80€, 160€ y 240€ respectivamente.

Nivel de actualización 2. Preparada para nuevos canales con bandeja de 2 o 3 hoppers.

Parámetros por defecto: HP1 / HP2 / HP3 = 20c / 1€ / 2€, RODE U, IT SERIE.

Debe incorporar el Cj. Módulo CS4 Azul (CAN).

Para configuraciones de hardware alternativas consúltese la Nota Técnica SB2763.

DISPOSITIVO	TIPO	REVISIÓN	VERIFICACIÓN	COMENTARIO
CPU	M28W320FSB	2.0 CAA	CHK:24E447EB	CRC:7B4C
SONIDO (Mem)	AM29F016B	S0449	CHK:0D24E447	
GRÁFICOS (B)	-----	-----	CRC32:82738217	BQ1013_043_10_B.cbf
GRÁFICOS (W)	-----	-----	CRC32:2E2F1DA4	BQ1013_043_10_W.cbf
JAD SUPERIOR	24HJ64GP502	JS1.00	CRC:01C4	CHK:E8E2
JAD INFERIOR	24HJ64GP502	JI2.00	CRC:54D9	CHK:5AF5
BOTONERA CAN	24HJ64GP506A	BC1.01	CRC:6762	CHK:3CEE
SONIDO	MB90F497	SND1.11	CRC:31D2	
BBOX	16F690	PMB3.03	CRC:034B	CHK:6A0B
RODILLOS INF	18F2585	RI11.5	CHK:A23D	

CRC TOTAL : DD44
CRC PARCIAL : 9559

MICROINTERRUPTORES A:

1	2	3		PORCENTAJE
<u>ON</u>	<u>ON</u>	<u>ON</u>		70
ON	ON	OFF		72
ON	OFF	ON		74
ON	OFF	OFF		76
OFF	ON	ON		78
OFF	ON	OFF		80
OFF	OFF	ON		84
OFF	OFF	OFF		88
		<u>ON</u>	4	SOBREPORCENTAJE
		OFF		NO
				4% AP2 y 8% AP3
		<u>ON</u>	5	RET. AUTOMÁTICAS
		OFF		SI
				NO
		<u>ON</u>	6	JUEGO 10 CENTIMOS
		OFF		SI
				NO
		<u>ON</u>	7	DEMO
		OFF		SI
				NO
		<u>ON</u>	8	TRASPASO 0 CREDITS
		OFF		NO
				SI

MICROINTERRUPTORES B:

1	BILLETE DE 5 EUROS
<u>ON</u>	NO
ON	SI
OFF	
2	BILLETE DE 10 EUROS
<u>ON</u>	NO
ON	SI
OFF	
3	BILLETE DE 20 EUROS
<u>ON</u>	NO
ON	SI
OFF	
4	CAMBIO
<u>ON</u>	NO
ON	SI
OFF	
5	EN JUEGO DE EXHIBICIÓN
<u>ON</u>	CRÉDITOS MÁXIMOS
ON	INTRODUCCIÓN MANUAL
OFF	
6	NO UTILIZADO
<u>ON</u>	SIEMPRE ON
ON	
OFF	
7	BANCO DE PREMIOS
<u>ON</u>	SI
ON	NO
OFF	
8	JUEGO DEL BANCO
<u>ON</u>	SI
ON	NO
OFF	