

SB 2785
MODELO: BQ1025 Tapas
C.A. CAA
ASUNTO: Versión de memoria v2.0 (CAA)

NOTAS:

Version CCTALK sin carta de bandeja.

Incorpora soporte para billettero pagador.

Apuestas: 20, 40 Y 60 céntimos de euro. Premio máximo: 80€, 160€ y 240€ respectivamente.

Nivel de actualización 2. Preparada para nuevos canales con bandeja de 2 o 3 hoppers.

Parámetros por defecto: HP1 / HP2 / HP3 = 20c / 1€ / 2€, RODE U, IT SERIE.

Debe incorporar el Cj. Módulo CS4 Azul (CAN).

Se incorporó el Cj. Modelo C37A2a (C37A).

DISPOSITIVO	TIPO	REVISIÓN	VERIFICACIÓN	COMENTARIO
CPU	M28W320FSB	2.0 CAA	CHK:2E6C355F	CRC:6200
SONIDO (Mem)	AM29F016B	S0450	CHK:106CEA0E	
BOTONERA	24HJ64GP506	BC1.01	CRC:6762	CHK:3CEE
SONIDO	MB90F497	SND1.11	CRC:31D2	
JAD INFERIOR	24HJ64GP502	JI2.00	CRC:54D9	CHK:5AF5
JAD SUPERIOR	24HJ64GP502	JS1.00	CRC:01C4	CHK:E8E2
UNIDAD BOLA	24HJ64GP502	UB2.00	CRC:78D2	CHK:D0A4
BBOX	16F690	PMB3.03	CRC:034B	CHK:6A0B
RODILLOS INF	18F2585	RI21.2	CHK:BC6A	Corresponden al PIC RD21.2 de la carta de 8 rodillos.
RODILLOS SUP	18F2585	RS21.2	CHK:BC6A	
CRC TOTAL : 1A21		CRC PARCIAL : E4C2		

MICROINTERRUPTORES A:

1	2	3		PORCENTAJE
<u>ON</u>	<u>ON</u>	<u>ON</u>		70
ON	ON	OFF		72
ON	OFF	ON		74
ON	OFF	OFF		76
OFF	ON	ON		78
OFF	ON	OFF		80
OFF	OFF	ON		84
OFF	OFF	OFF		88
			4	SOBREPORCENTAJE
			<u>ON</u>	NO
			OFF	4% AP2 y 8% AP3
			5	RET. AUTOMÁTICAS
			<u>ON</u>	SI
			OFF	NO
			6	JUEGO 10 CENTIMOS
			ON	SI
			OFF	NO
			7	DEMO
			<u>ON</u>	SI
			OFF	NO
			8	TRASPASO 0 CREDITS
			<u>ON</u>	NO
			OFF	SI

MICROINTERRUPTORES B:

1	BILLETE DE 5 EUROS
ON	NO
OFF	SI
2	BILLETE DE 10 EUROS
ON	NO
OFF	SI
3	BILLETE DE 20 EUROS
ON	NO
OFF	SI
4	CAMBIO
ON	NO
OFF	SI
5	EN JUEGO DE EXHIBICIÓN
<u>ON</u>	CRÉDITOS MÁXIMOS
OFF	INTRODUCCIÓN MANUAL
6	NO UTILIZADO
<u>ON</u>	SIEMPRE ON
OFF	
7	BANCO DE PREMIOS
<u>ON</u>	SI
OFF	NO
8	JUEGO DEL BANCO
ON	SI
OFF	NO