

SBEUR 282

MODELO: BQ6024 El Tesoro de Java WS

C.A. CAA

ASUNTO: Versión de memoria v2.01 CAA.

NOTAS:

Incorpora pagador de billetes. Apuestas: 20c, 40c y 60c. Premios máximos: 80€, 160€ y 240€.

Nivel de actualización 2. Preparada para nuevos canales con bandeja de 2 o 3 hoppers.

Parámetros por defecto: HP1=20c / HP2=1€ / HP3=2€, RODE U, IT SSP.

DISPOSITIVO	TIPO	REVISIÓN	VERIFICACIÓN	COMENTARIO
CPU	M28W320FSW	2.01 CAA	CHK:29394248	CRC:5BA5
SONIDO (Mem)	RC28F640J3-115	SEU008 1.0	CHK:55B3A237	
	microSD	SEU008 2.0	CHK:57A806E8	
GRAFICO (B)	-----	-----	0-CRC:1541	BQ6024_007_10_B.CBF
	-----	-----	1-CRC:D0A4	
GRAFICO (W)	-----	-----	CRC:B4F4	BQ6024_007_10_W.CBF
JAD INF.	24HJ64GP502	JI 1.00	CRC:8C44	
PUERTA	18F2585	PT3.00	CRC:4A40	CHK:13DB
SONIDO	MB90F497	SND1.11	CRC:31D2	
BBOX	16F690	PMB3.02	CRC:5005	
RODILLOS INF	18F2585	RI11.5	CHK:A23D	
CRC TOTAL : 888F			CRC PARCIAL : B895	

MICROINTERRUPTORES A:

1	2	3		PORCENTAJE
<u>ON</u>	<u>ON</u>	<u>ON</u>		70
ON	ON	OFF		72
ON	OFF	ON		74
ON	OFF	OFF		76
OFF	ON	ON		78
OFF	ON	OFF		80
OFF	OFF	ON		84
OFF	OFF	OFF		88
			4	SOBREPORCENTAJE
			<u>ON</u>	NO
			OFF	4% AP2 y 8% AP3
			5	RET. AUTOMÁTICAS
			<u>ON</u>	SI
			OFF	NO
			6	JUEGO 10 CENTIMOS
			ON	SI
			OFF	NO
			7	DEMO
			<u>ON</u>	SI
			OFF	NO
			8	TRASPASO CON CR.
			<u>ON</u>	SI
			OFF	NO

MICROINTERRUPTORES B:

1	BILLETE DE 5 EUROS
<u>ON</u>	NO
OFF	SI
2	BILLETE DE 10 EUROS
<u>ON</u>	NO
OFF	SI
3	BILLETE DE 20 EUROS
<u>ON</u>	NO
OFF	SI
4	CAMBIO
<u>ON</u>	NO
OFF	SI
5	NO UTILIZADO
<u>ON</u>	SIEMPRE ON
OFF	
6	NO UTILIZADO
<u>ON</u>	SIEMPRE ON
OFF	
7	BANCO DE PREMIOS
<u>ON</u>	SI
OFF	NO
8	JUEGO DEL BANCO
<u>ON</u>	SI
OFF	NO